

Лидер 4



Тысяча ключей от одних ворот

- 🔑 Шлагбаум и ворота с электроприводом – одни из самых действенных способов ограничить въезд на территорию. Проедут только те, у кого есть брелок.
- 🔑 Не более 200 брелков. Таковы возможности большинства систем управления для шлагбаумов и ворот с электроприводом.
- 🔑 Этого недостаточно для объектов с большим количеством клиентов, таких как закрытые коттеджные поселки, гаражные, парковочные комплексы и т.п.
- 🔑 До 1000 брелков позволяет использовать система Лидер 4. Она адаптирована для использования в российских условиях, легко подключается и настраивается.
- 🔑 С Лидер 4 брелков хватит всем.

Особенности

Работает с оборудованием, управление которым осуществляется с помощью ключей DS1990A.

Брелок может быть запрограммирован как ключ для всех ППКОП производства ООО НПО «Сибирский Арсенал», совместимость с другими производителями ППКОП не гарантируется.

- ▶ Два независимых мощных реле.
- ▶ Каждое из двух реле может управляться своей кнопкой брелока.
- ▶ Два режима работы релейных выходов (удержания и коммутации).
- ▶ Возможность использовать до 1000 брелоков.
- ▶ Динамическое кодирование радиосигнала для защиты от клонирования брелоков.
- ▶ Дополнительные выходы ТМ и RS232.
- ▶ Защита от несанкционированного доступа (при вскрытии срабатывает тампер).
- ▶ Простое программирование.

Технические характеристики

Рабочая частота	433,82...434,02 МГц
Дальность действия на открытой местности	до 150 м
Количество каналов (нормально разомкнутых выходов реле)	2
Количество прописываемых радиобрелоков до	1000
Коммутируемое напряжение выходных реле, не более	30 В / 250 В
Коммутируемый ток выходных реле, не более	3 А
Напряжение питания от источника постоянного тока / переменного тока	10,8...26,5 В
Максимальный ток потребления, не более	100 мА
Диапазон рабочих температур	- 40°C + 50°C
Габаритные размеры	90x57x46 мм
Масса, не более	80 г